

仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz	ローカル入力	75 Ω	BNCコネクタ	45 MHz帯
消費電力	約7 W	ローカル出力	75 Ω	BNCコネクタ	45 MHz帯
混合分配性能	$\alpha \cdot \beta$ 各2入力、 $\alpha \cdot \beta$ 各4分配	使用温度範囲	-10℃～+50℃		
通過周波数帯域	806～810 MHz (WX-4950A,4965,4970による)	寸法	420(幅)×44(高さ)×175(奥行) mm (ゴム足、つまみ、コネクタ含まず)		
通過損失	0 dB	質量	約2.2 kg		
アンテナ入力	75 Ω $\alpha \cdot \beta$ 各2入力 BNCコネクタ ファンタム電源出力DC12V 60 mA(最大) ローカル出力45 MHz帯	仕上げ	前面パネル AVアイボリー色 ABS樹脂 カバー AVアイボリー色 塗装鋼板 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)		
アンテナ出力	75 Ω $\alpha \cdot \beta$ 各4出力 BNCコネクタ				

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼される時

まず電源を切ってから、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、ワイヤレス混合分配器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品番	WX-4910
	販売店名	電話 ()	—			

松下電器産業株式会社

ブロードメディア本部

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

電話 フリーダイヤル 0120-878-410